

## PX-4120

### Matrice analogique 4 zones tout-en-un avec amplification et sources intégrées



PX-4120

#### PX-4120

- Elle dispose de 4 amplificateurs de 120 W chacun en 100/70 V ou 4  $\Omega$ , d'un tuner, lecteur USB/SD, de 3 entrées combo XLR/JACK 6.35 MIC/LINE avec alimentation phantom, 2 entrées auxiliaires RCA et une entrée TEL IN sur bornier.
- L'entrée 1 est prioritaire par détection de modulation et l'entrée TEL IN est super prioritaire.
- Jusqu'à 4 pupitres micro RM-4012 peuvent être connectés en cascade et raccordés par câble CAT5.
- Chaque entrée peut être affectée sur une ou plusieurs zones et dispose d'un réglage de niveau, de tonalité et d'un mute.
- Chaque zone dispose d'un réglage de volume Independent, d'un barre graphe de modulation et d'une sortie signal 0 dB symétrique afin de connecter un ampli supplémentaire et peut être contrôlée par un haut-parleur 8  $\Omega$ .

#### RM-4012 : pupitre micro appel sélectif 4 zones pour Matrice amplifiée PX-4120



#### RM-4012

- Il peut être raccordé en cascade, pour un maximum de 4 pupitres, via un câble CAT5 jusqu'à 100 m sans alimentation. Au-delà une alimentation 220 V est fournie.
- Il dispose d'un carillon 2 ou 4 tons avec volume réglable ainsi qu'une bague lumineuse de prise de parole et d'un barre graphe de niveau de sortie.

| Modèle                  | PX-4120   |
|-------------------------|---|
| Zones                   | 4   |
| Puissance de sortie     | 4 x 120 W 100/70 V ou 4 $\Omega$  |
| Entrées                 | CH1/2/3 combo XLR/JACK 600 $\Omega$ symétrique<br>CH5, 6 RCA stéréo 10 k $\Omega$ asymétrique<br>TEL IN : bornier 10 k $\Omega$ |
| Bande passante (Hz)     | 80 à 16 000   |
| THD                     | < 1%  |
| Signal / Bruit          | > 65 dB   |
| MP3                     | Capacité max. de 32 Go  |
| Format d'enregistrement | WAV   |
| Alimentation            | 220 V - 50/60 Hz  |
| Consommation            | 750 W   |
| Dimensions (LxHxP)      | 484 x 132 x 440 mm  |
| Poids (kg)              | 11,68   |



Façade arrière RM-4012

| Modèle              | RM-4012                  |
|---------------------|--------------------------|
| Zones               | 4                        |
| Communication       | RS-485 (max. 1 km)       |
| Capsule             | Electret Unidirectionnel |
| THD                 | < 1%                     |
| Bande passante (Hz) | 80 à 18 000              |
| Alimentation        | 24 V DC fournie          |
| Dimensions (LxHxP)  | 197 x 43 x 115 mm        |
| Poids (kg)          | 0,990                    |



Façade arrière PX-4120

**MAJORCOM** ●

56, chemin de la Flambère · 31300 Toulouse · FRANCE · Tél. 33 (0)5 61 31 86 87  
Fax 33 (0)5 61 31 87 73 · commercial@majorcom.fr · www.majorcom.fr