

CS 532T VA

Enceinte à pavillon 2 voies 30 W

FONCTIONNALITÉS

- Cette enceinte 2 voies 30W est équipée d'un transformateur de ligne 100V avec 4 réglages de puissance 30 / 15 / 7,5 / 3,75 W.
- Le boîtier en ABS résistant aux chocs RAL 7035 garantit une stabilité à long terme.
- Pour plus de fiabilité, un connecteur céramique et un fusible thermique sont fournis.
- Le haut-parleur est également protégé contre les influences environnementales avec une classe de protection élevée IP 66.
- Fixation par support universel en aluminium inoxydable.



EN 54 24

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	CS 532T VA								
Puissance	Dimensions (LxPxH)	Poids	Couleur	Sensibilité (1W/4W) EN 54-24	Réponse en fréquence (Hz)	Directivité 500 Hz	Directivité 1 kHz	Directivité 2 kHz	Directivité 4 kHz
30 / 15 / 7,5 / 3,75 W	201 x 176 x 160 mm	4,9 kg	RAL 7035	86 dB	66 > 24 K	H : 190° V : 205°	H : 70° V : 95°	H : 85° V : 90°	H : 80° V : 110°

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Démontez l'étrier afin de préparer le perçage pour une fixation adaptée.
2. Fixez l'étrier.
3. Démontez le capot arrière et faites passer les câbles à travers les presses étoupes.
4. Choisissez la puissance désirée en connectant le fil de couleur sortant du projecteur connecté au bornier céramique suivant la correspondance ci-dessous et isolez le fil déconnecté puis raccordez les câbles 100V :

Bleu : 30 W (réglage usine)
Jaune : 15 W
Vert : 7,5 W
Marron : 3,75 W
Noir : Commun

5. Fixez l'enceinte sur l'étrier, refermez la boîte et veillez à sa bonne orientation.

 n° 1438 22 Certificat n° : 1438-CPR-0865 MAJORCOM: 56 chemin de la Flamrière 31300 TOULOUSE FRANCE	EN 54-24 Haut-parleur pour systèmes d'alarme vocale pour systèmes de détection d'incendie et d'alarme incendie dans les bâtiments
	CS 532T VA Type B