

PA-360 / PA-480 / PA-600

amplis-préamplis numériques 360/480/600 W



- Les PA-360, PA-480, PA-600 sont des amplis-préamplis de 360, 480 et 600 W.
- Ils disposent de 5 entrées MIC ou LINE dont 2 prioritaires, une entrée LINE, une entrée TEL IN, un réglage de tonalité basses/aigües, un carillon intégré télécommandable par EXT CHIME, 5 sorties ligne 70/100V sélectionnables, une sortie 4 Ω et un EXT MUTE permettant de couper les entrées non prioritaires.
- Ils sont équipés d'une entrée VCA permettant le contrôle du volume à distance.
- Un atténuateur intégré permet de contrôler le volume de sortie de la ligne HP n°5.
- Il est possible de racker ces appareils avec les équerres 19" BKT-A120 en option.

Modèle	PA-360	PA-480	PA-600
Puissance RMS (W)	360	120	240
Bande passante (Hz)	80 à 15 000		
T.H.D	< 0,5 %		
Signal / Bruit	> 70 dB		
Réglage de tonalité	100 Hz - 10 kHz (+/- 10 dB)		
Entrée 1 à 5 MIC	-50 dBu / 2 kΩ		
Entrée 1 à 5 LINE	-10 dBu / 2 kΩ		
Entrée 6 LINE	-10 dBu / 10 kΩ		
TEL IN	0 dBu / 10 kΩ		
EXT IN	0 dBu / 20 kΩ		
MIX OUT	0 dBu / 10 kΩ		
EXT CHIME	Contact sec		
EXT MUTE	Contact sec		
VCA	10 kΩ logarithmique		
Impédance de sortie	4 Ω - 21 Ω/100 V	4 Ω - 84 Ω/100 V	4 Ω - 42 Ω/100 V
T° de fonctionnement	-10°C ~ +40°C		
Alimentation	220 V AC · 60 Hz		
Dimensions (LxHxP) (mm)	420 x 88 x 319 mm		
Poids (kg)	5,2		

BKT-A120 : jeu d'équerres pour racker les amplis-préamplis PA-360/480/600 dans des baies 19" (en option)



VCA-100 : platine de contrôle de volume pour amplis PA-360/480/600 (en option)



- La VCA-100 est une platine murale qui vous permet de contrôler le volume général de votre amplificateur à distance avec un simple câble 3 conducteurs.



Façade arrière

Modèle	VCA-100
Potentiomètre Volume	10 kΩ (Courbe Log)
T° de fonctionnement	-10°C à +40°C
Humidité	0% - 90%
Dimensions (LxHxP) (mm)	70 x 114 x 33
Poids	71 g