

PX-6120

Matrice amplifiée 6x6 avec USB/SD/ FM/BLUETOOTH




- Matrice amplifiée 6 zones avec 6 sorties de 120 W.
- 4 entrées audio, 1 source intégrée et 1 entrée super prioritaire EMC.
- Lecteur MP3/FM/Bluetooth, 3 entrées micro/ligne, entrée auxiliaire et entrée prioritaire EMC.
- 6 canaux amplificateur pouvant recevoir individuellement la source ou l'entrée audio choisie, contrôle du volume des zones.
- 6 connexions RJ45 pouvant accueillir les pupitres micro d'appels sélectifs et/ou les platines de volume jusqu'à 200 mètres de distance par câble cat5/6.
- 6 zones de sorties haut-parleurs en 100V ou 4/8 Ω.
- 3 entrées micro/ligne commutables en XLR symétrique avec alimentation phantom 48V.
- 1 entrée auxiliaire et un lecteur intégré USB/SD/FM et Bluetooth peuvent être commutés par matrice vers l'une des 6 zones indépendamment.
- Lecteur audio USB/SD/FM et télécommande.
- Commande 24 V pour déclencher un message d'alarme (modifiable).

RM-6000

Pupitre micro d'appel sélectif 6 zones

- Communication par câble CAT 5 jusqu'à 200 mètres.
- Auto-alimenté directement par la matrice.
- Appel sélectif sur 6 zones avec carillon et volume intégrés.
- Jusqu'à 6 pupitres par matrice PX-6120.



LM-6000

Platine de sélection source avec volume et Bluetooth

- Communication par câble CAT 5 jusqu'à 200 mètres.
- Auto-alimentée directement par la matrice.
- Sélection source et contrôle du volume.
- Panneau tactile.
- Jusqu'à 6 platines par matrice PX-6120.

Façade arrière
PX-6120



PX-6120

Matrice amplifiée 6x6 avec USB/SD/ FM/BLUETOOTH

Modèle	PX-6120
Zones	6
Puissance de sortie	6 x 120 W
Sortie haut-parleur	100V et 4/8 Ω
Entrées	Mic/Line 1-3 : 2,5 mV, entrées XLR symétriques avec alimentation phantom 48 V Line 1-2 : 250 mV, RCA Mute : 250 mV, Bornier Phoenix
Pupitres micro	Jusqu'à 6 RM-6000 par matrice
Platine volume/source	Jusqu'à 6 platines LM-6000 par matrice
Bande passante	80 Hz - 16 000 Hz
THD	< 0,1%
Rapport S/N	> 70 dB
Protection	Protection contre les températures élevées, les court-circuits et les surcharges.
Alimentation	230 V AC ou 110 V AC, 50-60 Hz
Consommation	900 W
Dimensions (LxHxP)	484 x 88 x 320 mm
Poids	15,5 kg

Exemple de sonorisation : HÔTEL

