

# MICHF-PRO CRAV-S

## Ensemble émetteur cravate et récepteur sans fil



- Il délivre une excellente qualité audio grâce à une réponse en fréquence proche de la version filaire et offre jusqu'à 12 fréquences compatibles par bande.
- Il se caractérise par sa facilité et rapidité de mise en oeuvre grâce à ses antennes intégrées.
- Le récepteur rackable, avec ses antennes détachables, permet l'utilisation de déports d'antennes et de distributeur d'antennes et est adapté à l'installation fixe économique.
- Quel que soit l'environnement, la fonction QuickScan trouvera la meilleure fréquence possible assurant une transmission stable.
- Système complet simple pour conférenciers et comédiens.
- Composé d'un récepteur avec kit de montage en rack simple et double et report d'antennes en façade, d'un émetteur ceinture et d'un micro cravate statique cardioïde.

Modèle	MICHF-PRO CRAV-S
Affichage écran émetteur	non
Alimentation	Émetteur : 2 piles AA alcalines, Récepteur : secteur
Antenne amovible	oui
Autonomie	14 heures max.
Bande de fréquences	M17 - 662 à 686 MHz
Capsule	statique
Capsule interchangeable	non
Catégorie	système complet cravate
Cryptage d'émission	non
Directivité	cardioïde
Nbre max de systèmes simultanés	12
Portée indicative	100 m
Puissance d'émission	10 mW
Réponse en fréquence	50 Hz - 15 kHz
Scanner de fréquence	oui
Synchro émetteur	QuickScan
Transmission	analogique
Écran	Lcd rétroéclairé sur récepteur avec affichage détaillé des niveaux RF et audio
Matériau	Émetteur en plastique ABS moulé / Récepteur en ABS moulé et métal
Niveau de sortie audio	réglable
Antennes	¼ onde détachables
Accessoires inclus	bonnette, pince cravate, kit de montage en rack simple et double, report d'antennes en façade