

DL-SE 20-200/T+ EN54

Plafonnier 2 voies

20 W

FONCTIONNALITÉS

EN 54 24

- Haut-parleur plafonnier à 2 voies pour alarme vocale, puissance 20 W, certifié EN 54-24.
- Le design sans cadre de cette enceinte à 2 voies s'inspire du look des lampes LED contemporaines.
- Le haut-parleur amplifié de 20 W est équipé d'un haut-parleur large bande de 200 mm et d'un transformateur 100 V avec 3 réglages de puissance.
- Le boîtier en métal thermolaqué en RAL 9016 garantit une stabilité à long terme. Pour une fiabilité supplémentaire, l'enceinte est imprégnée contre l'humidité.
- Le haut-parleur est également protégé par la classe de protection IP 21C contre les risques liés aux influences environnementales.
- Installation rapide et facile grâce au connecteur WAGO 221 et aux pinces à ressort robustes avec capuchons de protection pour l'amortissement des vibrations.
- Le dôme anti-incendie est inclus.
- Ce haut-parleur convient à une épaisseur de plafond d'environ 1 à 45 mm.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	DL-SE 20-200/T+ EN54								
Puissance	Dimensions	SPL EN54-24, Pmax/4m	SPL IEC268-5, 1W/1m	Réponse en fréquence	Gamme de fréquences	Sensibilité EN54-24, 1W/4m	Sensibilité EN54-24, 1W/1m	Dispersion -6dB, 4KHz	Dispersion -6dB, 2KHz
20/10/5 W	265 x 115 mm	93,9 dB	96,8 dB	47 - 22.000 Hz	60 - 20.050 Hz	81,1 dB	93,1 dB	47°	77°

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Réalisez la découpe nécessaire dans le plafond et vérifiez la profondeur d'installation.
2. Desserrez les vis du couvercle du terminal, faites-le glisser vers la droite et retirez-le.
3. Faites passer le câble du haut-parleur à travers le presse-étoupe du couvercle du bornier.
4. Connectez les câbles des haut-parleurs à la borne WAGO.
5. Remettez le couvercle du terminal à l'arrière de l'enceinte et faites-le glisser vers la gauche. Resserrez les vis.
6. Repliez les ressorts des pieds du haut-parleur et insérez le haut-parleur dans la découpe du plafond jusqu'à ce qu'il affleure le plafond.

Câblage de puissance

Noir	COM
Rouge	20 W
Blanc	10 W
Vert	5 W

 Certificat n° : 1438-CPR-0642 ic audio GmbH, Boehringerstraße 14a D-68307 Mannheim Germany	EN 54-24 Haut parleur pour systèmes d'alarme vocale pour systèmes de détection d'incendie et d'alarme incendie dans les bâtiments
	DL-SE 20-200/T+ EN54
	Type A