

MX 30

Ampli-préampli analogique 30 W




- Format compact 30 W avec sorties basse impédance et ligne 100 V.
- Il possède une entrée Micro symétrique prioritaire télécommandable à l'aide d'un contact sec, une autre entrée Micro asymétrique, une entrée AUX et une entrée CD.
- Son égaliseur 3 bandes permet une correction parfaite de la tonalité.
- Alimentation par secteur 220 V.

Modèle	MX 30
Puissance RMS	30 W
Bande passante	100 - 20 000 Hz
Impédance	166 Ω / 70 V - 333 Ω / 100 V
T.H.D	< 2,5%
Correction grave aigus	+/- 10 dB
Signal / bruit	> 60 dB
Sensibilité entrées	MIC : 1mV - AUX : 200 mV - CD : 500 mV
Alimentation	220 - 240 V AC 50/60 Hz
Dimensions (LxHxP)	270 x 90 x 260 mm
Poids	4,25 kg



Façade arrière



BKT-MX30/60 : jeu d'équerres pour racker l'ampli-préampli MX-30 dans des baies 19" (en option)