

RM-8000

Pupitre micro d'appel sélectif 8 zones pour PX-8000



- Pupitre Micro fonctionnant avec le PX-8000
- Installation et montage facile sans configuration de l'ID
- Large choix de carillons pour diffusion MICRO (PRE/POST)
- Gestion des priorités (RM1 > RM2 > RM3 > RM4)
- Haut-parleur de contrôle interne
- Communication via RS-422 spéciale longues distances

Modèle	RM-8000
Visualisation prise de parole	Oui
Télécommande carillon	Carillon intégré
Nombre de zones	8
Bande passante	60 - 15000 Hz
Signal / bruit	> 65 dB
THD	< 0,05%
Raccordement	RJ-45
Alimentation	24 V DC, 300 mA (Fournie par le PX-8000)
Dimensions (LxHxP)	200 x 70 x 206 mm
Poids	1,5 kg