Connexion au réseau LAN
pour la configuration depuis un PC

LAN

Pupitres micro dans la zone d'embarquement

Appel sur la zone d'embarquement

Mic 1

Cable S/FTP (RJ45)
Alimentation PoE

Réseau

Pupitre micro 1 zone
RM-100D

Mic 2

Cable S/FTP (RJ45)
Alimentation PoE

Réseau

Pupitre micro 1 zone
RM-100D

Accueil

Pupitre Micro d'Appel
EVP

Cable S/FTP (RJ45)

Poste Secours
Pupitre micro de Sécurité EXEO
EVS

Commande UGA (48V)
Depuis CMSI
Déclenchement message d'évacuation

1 paire CR1 1,5mm²

UGA

Baie de Sonroisation

Réseau

D-LINK *Web Smart Switch*
DGS-1210-10P

Réseau

Réseau

Réseau

Réseau

Lecteur multimedia sur réseau
NTU-200

Musique

Messages
Pré-enregistrés

Lecteur de messages sur réseau
ARM-911A

Musique

Pré amplificateur 10 x 2
PP 10x2

DASR-288 DANTE AMPLIFIER CONTROLLER

Mic 1 Mic 2

Mic 1 Mic 2

Ambiance 1 Ambiance 2

4 paire CR1 1,5mm²

Centrale de Sécurité EXEO
8 x 120W
MVA-8120

EN 54 16
Electronique

Connexion Pri. & Sec.

Alim. 24V Secours

Extension EXEO
4 x 250W
SVA-4250

EN 54 16
Electronique

Alim. 24V Secours

Chargeur de batteries
AES24V MS150

Alimentation
EN 54 4

BATTERIE
12V
100Ah
BAT12V100AH

BATTERIE
12V
100Ah
BAT12V100AH

Ligne HP en CR1 2 conducteurs

x 5

Acoustique
EN 54 24

TFL-2* :
Elément de fin de ligne obligatoire sur le dernier HP de chaque fin de ligne.

x 1 — **Ligne HP : Z1.A**
Puissance : 120W Maxi
HP **Plafonniers 6W CSE-5206EN** — **Circulation**
TFL-2 * — **Enceintes murales 6W CS-651WTBS** — **Escaliers**

x 1 — **Ligne HP : Z1.B**
Puissance : 120W Maxi
HP **Plafonniers 6W CSE-5206EN** — **Circulation**
TFL-2 * — **Enceintes murales 6W CS-651WTBS** — **Escaliers**

ZONE 1 :
CIRCULATION

x 2 / x 1 — **Ligne HP : Z1.C**
Puissance : 120W Maxi
HP **Plafonniers 6W CSE-5206EN** — **Circulation**
TFL-2 * — **Enceintes murales 6W CS-651WTBS** — **Escaliers**

x 3 / x 1 — **Ligne HP : Z2.A**
Puissance : 120W Maxi
HP **Plafonniers 6W PC6 VA** — **Faux plafond**
TFL-2 * — **Enceintes murales 12W BB 501 VA**

ZONE 2 :
GRAND HALL

x 4 / x 1 — **Ligne HP : Z3.A**
Puissance : 120W Maxi
HP **Plafonniers 6W PC 6 VA**
TFL-2 *

ZONE 3 :
BOUTIQUES

Ligne HP : Z4.A
Puissance : 120W Maxi
TFL-2 * — **Projecteurs de son 10W IMPI 330T VA**

ZONE 4 :
EXTERIEUR

x 2 / x 1 / x 1 — **Ligne HP : Z5.A**
Puissance : 250W Maxi
HP **Plafonniers 6W PC6 VA**
TFL-2 * — **Enceintes murales 12W BB 501 VA**

ZONE 5 :
SALLE POLYVALENTE