

# MICHF-PRO MAIN-S

## Ensemble émetteur main et récepteur sans fil True Diversity



- Micro main sans fil à transmission analogique, il combine la fiabilité à la simplicité d'utilisation.
- Il délivre une excellente qualité audio grâce à une réponse en fréquence proche de la version filaire et offre jusqu'à 12 fréquences compatibles par bande.
- Il se caractérise par sa facilité et rapidité de mise en oeuvre grâce à ses antennes intégrées.
- Le récepteur, rackable, est adapté pour une installation fixe et économique. Ses antennes détachables permettent l'utilisation de déports d'antennes et de distributeur d'antennes.
- Quel que soit l'environnement, la fonction QuickScan trouvera la meilleure fréquence possible assurant une transmission stable.
- Système complet simple pour chanteurs et animateurs.
- Composé d'un récepteur avec kit de montage en rack simple et double et report d'antennes en façade, d'un émetteur main équipé d'une capsule dynamique cardioïde et d'une pince micro.

Modèle	MICHF-PRO MAIN-S
Affichage écran émetteur	non
Alimentation	Émetteur : 2 piles AA alcalines, Récepteur : secteur
Antenne amovible	oui
Autonomie	14 heures max.
Bande de fréquences	662 à 686 MHz
Capsule	dynamique
Capsule interchangeable	non
Catégorie	système complet voix
Cryptage d'émission	non
Directivité	cardioïde
Nbre max de systèmes simultanés	12
Portée indicative	100 m
Puissance d'émission	10 mW
Réponse en fréquence	50 Hz - 15 kHz
Scanner de fréquence	oui
Synchro émetteur	QuickScan
Transmission	analogique
Écran	Lcd rétroéclairé sur récepteur avec affichage détaillé des niveaux RF et audio
Matériau	Émetteur et récepteur en plastique ABS moulé
Niveau de sortie audio	réglable
Antennes	¼ onde détachables