

## LA-90 SET

# Set boucle magnétique pour guichet avec microphone externe et combiné d'écoute filaire



Façade arrière LA-90

- Compatible : - prothèses auditives  
- implants cochléaires  
- récepteurs à induction
- Adapté aux lieux recevant du public (guichet, point de vente, accueil, cabinet...)
- Simple d'utilisation
- Livré avec microphone de table et combiné d'écoute ergonomique
- Conforme à la norme EN 60118-4
- Le LA-90 SET est composé d'une boucle magnétique (**LA-90**) + un microphone (**LCM-11**) + un combiné d'écoute filaire (**COMBINE LA90**).
- Il est adapté aux lieux recevant du public afin de faciliter la communication avec les personnes déficientes auditives.
- La mise en service est simple et rapide. Il suffit de placer le LA-90 entre vous et la personne appareillée qui aura réglé ses prothèses sur la position "T" ou "MT".
- Pour les personnes non appareillées, il est possible d'utiliser le combiné raccordé au LA-90.
- La captation de la voix s'effectue par le microphone de table qui permet d'éviter l'effet Larsen et une utilisation dans de mauvaises conditions acoustiques.
- La sensibilité du microphone de table peut être ajustée par le potentiomètre du LA-90.
- Le microphone de table est alimenté par le LA-90 et ne nécessite pas de piles.
- Le combiné et le microphone de table sont actifs dès que le LA-90 est mis en marche.
- Pour une utilisation fixe, le LA-90 peut être vissé sur le comptoir, au mur ou cadenassé par un antivolt Kensington™.

Modèle	LA-90 SET
Autonomie	6 h sur batterie
Portée du champ magnétique	1 m
Microphone intégré	Pression acoustique jusqu'à 60 dB max.
Entrée / Sortie	Entrée micro externe Jack 3,5 mm avec niveau réglable / Sortie casque Jack 3,5 mm avec niveau réglable
Réglages	sélecteur 3 positions : microphone interne / microphone externe / microphone interne et externe
Micro de table	directionnel avec col de cygne flexible alimenté par le LA-90
Alimentation	100 - 240 VAC · 50- 60 Hz / 16 V DC ou sur batterie intégrée 12 V
Combiné ergonomique	Écouteur raccordé au LA-90 par un cordon spiralé
Dimensions (LxHxP) (mm)	LA-90 : 185 x 200 x 70 / Combiné : 45 x 215 x 45 / Micro : support : 140 x 150 x 20 - col de cygne : env. 370
Accessoires inclus	batterie - bloc-secteur - 1 insert noir - 4 autocollants oreille barrée - 1 gabarit de perçage
Poids	LA-90 : 635 g batterie incluse - microphone : 453 g - combiné : 155 g