# PC-2112

## Poste chef d'interphonie 12 directions

MADE IN FRANCE

### POINTS CLÉS

- Poste chef autonome – 12 directions
- Micro intégré
- Haut rendement – classe D
- Qualité acoustique élevée
- 12 directions + Appel général
- Volumes réglables
- Fixation murale ou sur table

- Le PC-2112 est un poste chef d'interphonie qui peut être relié à 12 postes secondaires.
- Cet interphone haut rendement est équipé d'un amplificateur classe D et d'un haut-parleur intégré offrant une restitution du son élevée, avec une bonne intelligibilité.
- Le coffret métallique recouvert de peinture epoxy, garantit une résistance aux chocs.
- Le PC-2112 peut-être utilisé sur table ou bien fixé verticalement sur un mur et est compatible avec tous nos postes secondaires (PS-2101, PS-2601, PS-630 et PS-901).

| Modèle | PC-2112 |
|---|---|
| Puissance Poste Chef | 1,2 W |
| Impédance Poste Secondaire | 16 Ω / 50 Ω |
| Nb de postes secondaires | 12 |
| Appel vers 1 poste secondaire (sortant) | Vocal ou sonore |
| Appel depuis 1 poste secondaire (entrant) | Sonore et lumineux |
| Appel mémorisé | Oui |
| Fonction Parole / Ecoute | Manuelle |
| Appel général | Oui |
| Commande gâche électrique | Oui |
| Câble de liaison | Paire blindée |
| Dimensions | 260 x 160 x 51 mm |
| Couleur | Noir et gris |
| Matière | Métal |
| Poids | 1,55 kg |

Document et photos non contractuels. 02/2024

www.majorcom.fr commercial@majorcom.fr +33 [0]5 61 31 86 87 MAJORCOM: