

# PC-3112

## Poste chef d'interphonie autonome



### POINTS CLÉS

- Poste chef autonome de puissance 12 directions
- Haut rendement – classe D
- Qualité acoustique élevée
- Prise micro verrouillée
- 12 directions + Appel général
- Micro intégré et micro paume de main
- Fixation murale ou sur table
- Encastrable



- Le PC-3112 est un poste chef d'interphonie dit de puissance.
- Il est destiné à des applications industrielles (usines, bateaux, garages,...).
- Son micro paume de main inclus le rend parfaitement adapté aux milieux bruyants.

- Cet interphone haut rendement est équipé d'un amplificateur classe D et d'un haut-parleur intégré offrant une restitution du son élevée, avec une bonne intelligibilité.
- Il est compatible avec tous nos postes secondaires (PS-2101, PS-2601, PS-630 et PS-901).

Modèle	PC-3112
Puissance Poste Chef	15 W / 16 Ω
Impédance Poste Secondaire	5 W / 50 Ω
Nb de postes secondaires	12
Appel vers 1 poste secondaire (sortant)	Vocal ou sonore
Appel depuis 1 poste secondaire (entrant)	Sonore et lumineux
Appel mémorisé	Oui
Fonction Parole / Ecoute	Manuelle
Appel général	Oui
Alimentation	18 – 26 V (alimentation secteur 24V / 3A non fournie)
Câble de liaison	Paire blindée
Dimensions	332 x 172 x 43 mm
Couleur	Noir et gris
Matière	Métal
Poids	2,9 kg