# PC-3112

## Poste chef d'interphonie autonome

MADE IN FRANCE

### POINTS CLÉS

- Poste chef autonome de puissance 12 directions
- Haut rendement – classe D
- Qualité acoustique élevée
- Prise micro verrouillée
- 12 directions + Appel général
- Micro intégré et micro paume de main
- Fixation murale ou sur table
- Encastrable

- Le PC-3112 est un poste chef d'interphonie dit de puissance.
- Il est destiné à des applications industrielles (usines, bateaux, garages,...).
- Son micro paume de main inclus le rend parfaitement adapté aux milieux bruyants.
- Cet interphone haut rendement est équipé d'un amplificateur classe D et d'un haut-parleur intégré offrant une restitution du son élevée, avec une bonne intelligibilité.
- Il est compatible avec tous nos postes secondaires (PS-2101, PS-2601, PS-630 et PS-901).

| Modèle | PC-3112 |
|---|---|
| Puissance Poste Chef | 15 W / 16 Ω |
| Impédance Poste Secondaire | 5 W / 50 Ω |
| Nb de postes secondaires | 12 |
| Appel vers 1 poste secondaire (sortant) | Vocal ou sonore |
| Appel depuis 1 poste secondaire (entrant) | Sonore et lumineux |
| Appel mémorisé | Oui |
| Fonction Parole / Ecoute | Manuelle |
| Appel général | Oui |
| Alimentation | 18 – 26 V (alimentation secteur 24V / 3A non fournie) |
| Câble de liaison | Paire blindée |
| Dimensions | 332 x 172 x 43 mm |
| Couleur | Noir et gris |
| Matière | Métal |
| Poids | 2,9 kg |

Document et photos non contractuels. 02/2024